

ELEKTRO SCOUT

BEDIENUNGSANLEITUNG STECKERHALTER MIT T 23 STECKDOSE

EST2T23KB



INHALT

Allgemein	3
Sicherheitshinweise	3
Sicherheitsrichtlinien	3
Kurzer Funktionsbeschreibung	5
Installation	5
Die Bedienung.....	6
Fehlerbehebung.....	7
Technische Daten	8
Wartung.....	8
Garantie Informationen	9
Kundendienst.....	9

ALLGEMEIN

Das Elektroscout Team möchte sich bei Ihnen für Ihren Kauf und das Vertrauen in unsere Produkte und Dienstleistungen bedanken.

Mit dem **intelligenten Steckerhalter** haben Sie sich eine einfache und sichere Lösung gekauft. Die Halterung stellt eine T 23 Steckdose zur Verfügung ohne dass dafür eine elektrische Installation erforderlich ist.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie anfangen, lesen Sie die Anleitung und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges aufmerksam durch.

Folgende Hinweise werden in dieser Anleitung angewendet und erfordern besondere Aufmerksamkeit:



Vorsicht: Es besteht die Möglichkeit, dass durch falsche Anwendung Schäden an der Ausrüstung entstehen.



Warnung: Eine Warnung ist eine Stufe höher und bedeutet: „Gefahr“! Gefahr entsteht durch das Öffnen oder den Gebrauch von Geräten mit beschädigtem Gehäuse.

SICHERHEITSRICHTLINIEN

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung so positioniert ist, dass niemand daran stossen kann.
- Stellen Sie sicher, dass niemand auf das eingesteckte Kabel der Ladestation treten kann.
- Die Steckerhalterung enthält keine vom Benutzer auswechselbaren Teile (Ausnahme: Glassicherung). Serviceinformationen finden Sie unter „Kundendienst“ oder

bei Ihrem Händler. Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und selber zu reparieren!

- Wenn das Kabel oder die Halterung sichtbar beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden. Entfernen Sie den Typ 2 Stecker von der Halterung und setzen Sie sich in Verbindung mit dem Kundendienst.



Warnung: Bei der Verwendung elektrischer Produkte sollten immer grundlegende Vorsichtmassnahmen berücksichtigt werden. Die wichtigsten Regeln bezüglich der Intelligenten Steckerhalterung:

- Bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und der Anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.
- Das Gerät darf lediglich von Erwachsenen Personen bedient werden.
- Fassen Sie niemals in den Elektrofahrzeuganschluss, auch nicht zum Putzen, zum Staub entfernen oder ähnliches.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Mantel des Netzkabels oder des EV-Kabels beschädigt/offen ist, die Isolierung beschädigt ist oder andere Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie die Intelligente Steckerhalterung nicht, wenn das Gehäuse oder der Typ 2 Stecker Brüche, Risse oder andere Anzeichen von Schäden aufweist oder offen ist.



Warnung: Falls Sie der Meinung sind oder feststellen, dass das Gerät nicht sicher ist, aus welchem Grund auch immer, schalten Sie sofort die Stromzuleitung ab (Sicherung) und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.



Vorsicht: Die intelligente Steckerhalterung ist kein Spielzeug, es darf unter keiner Bedingung, ohne Ausnahme, durch Kinder eingesteckt und/oder bedient werden.

Hinweis: Strom hat der Menschheit viel gebracht, aber kann auch sehr gefährlich sein. Respekt ist das allerwichtigste beim Umgang mit Strom!

KURZER FUNKTIONSBESCHRIEB

Die intelligente Steckerhalterung dient als Halterung für den Typ 2 Stecker ihrer Wallbox mit fixem Kabel. Zusätzlich stellt die Halterung eine T 23 Steckdose bereit. Die Steckdose kann mittels des integrierten Schalters aktiviert werden.

Die T 23 Steckdose ist geeignet für T 13 und T23 Stecker:

- **T 13** Stecker finden Sie an allen im Haushalt üblichen Geräten mit einem maximalen Strombedarf von 10A (Staubsauger, Kaffeemaschine, Lampe etc.)
- **T 23** Stecker finden Sie an Geräten mit höherem Strombedarf bis 16A (Waschmaschine, Backofen etc.)

Hinweis: Die Halterung ist für die Wandmontage konzipiert.

INSTALLATION

Die Halterung wird mit 4 Schrauben (4.5x45) an der Wand montiert. Je nach Untergrund sind geeignete 6MM Dübel vorausgesetzt. Lassen Sie sich im Zweifelsfall vom Fachmann beraten

Beachten Sie folgende Installationshinweise:

- Der Untergrund muss absolut flach sein.
- Benutzen Sie die mitgelieferte Bohrschablone

- Installieren Sie die Halterung auf Sichthöhe, wenn möglich neben der Ladestation und nicht im Laufweg.

DIE BEDIENUNG



Achtung: Beim Einstecken des Typ 2 Steckers immer die Position des Schalters beachten. Der Schalter soll sich in der Position „aus“ befinden.

Starten:

- Der Schalter befindet sich in der Position „aus“
- Stecken Sie den Typ 2 Stecker von der Ladestation ein
- Stecken Sie den T 13 / T 23 Stecker des Verbrauchers ein (E-Bike, Staubsauger etc.)
- Drücken Sie die Taste in der Position „ein“

Stoppen:

- Verbraucher an der T 23 Steckdose ausstecken
- Taste in der Position „aus“ schalten
- Der Typ 2 Stecker kann, aber muss nicht entfernt werden



aus



ein

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER: Die Wallbox schaltet ein, aber es gibt kein Strom auf der Steckdose.

Lösung: Die Glassicherung ist defekt, unten am Gerät kann der Deckel vom Sicherungshalter mit einem Schlitzschraubenzieher entfernt werden. Der Deckel mit dem Schraubenzieher leicht eindrücken und nach links drehen. Wechseln Sie die Sicherung aus.

FEHLER: Die Wallbox schaltet nicht ein

Lösung: Stecken Sie den Verbraucher aus und fangen Sie von vorne an, genau nach Anleitung. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, bitten wir Sie, sich beim Kundendienst zu melden.



Warnung: Es darf eine Steckleiste am Adapter angeschlossen werden, aber der Gesamtstrom darf 16A nicht überschreiten. Über 16A greift die Sicherung ein auch wenn die Wallbox bis 32A leisten kann.

Warnung: Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen und / oder selber zu reparieren. Durch das Öffnen des Gerätes, erlischt die Garantie

TECHNISCHE DATEN

Geeignet für Ladesystem	IEC61851, Mode 3
Steckdose Typ 2	IEC62196, Typ 2
Spannung	230V
Leistung	3.7kW
Strom	16A
Glassicherung	16A T
Steckdose T 23	Einbausteckdose IP 55
Gehäuse	PET
Gewicht	630 Gram
IP Klasse Gesamtgerät	IP44
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C
Zertifizierung	POC

Jedes Gerät wird auf Sicherheit geprüft. Der Verkauf ist durch TST&T GmbH nur für die Schweiz & Lichtenstein freigegeben.

WARTUNG

Die intelligente Stecker Halterung erfordert keine technische Wartung während dem Betrieb und sollte nur gelegentlich gereinigt werden.



Warnung: Immer das Gerät ausschalten und auf Beschädigungen kontrollieren bevor Sie es reinigen.

Benutzen Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benutzen Sie niemals aggressive Putzmittel / Lösemittel.

GARANTIE INFORMATIONEN

Die TST&T GmbH (Inhaber der Marke Elektroscout) leistet eine Produktgarantie von 2 Jahren nach Kaufdatum. Material-, Konstruktions- und Herstellungsfehler welche während der Garantiezeit auftreten werden kostenlos durch TST&T GmbH repariert oder ersetzt.

Die Garantie ist „bring-in“, das heisst, dass eventuelle Kosten für Demontage und Montage nicht abgedeckt sind. Die Portokosten für das Einschicken werden vom Kunden getragen; die Kosten für das (zurück) schicken des reparierten Gerätes oder des Ersatzgerätes werden von TST&T GmbH übernommen.

Schäden durch unsachgemässen Gebrauch, Fehlinstallation oder (höhere) Gewalteinwirkung werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

KUNDENDIENST

TST&T GmbH
Elektroscout.ch
Schürgasse 7
CH-6244 Nebikon

info@elektroscout.ch

062 756 60 61